

TEKNİK ÖZELLİKLER	
POWER	
CARDIO nun tüm güç kaynağı çıkışları POLYSWITCH devre korumaları (resettable fuse) tarafından korunur	
Class 2 transformer (TBT) Alçak gerilim	16 Vac, 50-60 Hz
Güç EN 60742	50 Va min. 250 Va max
Şarj edilebilir akü	12 V, 7AH
Gerilim 15 Vcd nin altına indiğinde led lamba yanar	
Çıkış bağlantılarındaki akım 1A @ 12V i geçtiğinde led lamba yanar	
Elektrik kesilmelerinde ve akü geriliminin 10V un altına düştüğünde enerji yönetim sistemi devreye girer	
Akü girişi POLYSWITCH ve diode koruması tarfında tüm yanlış kutupsal bağlantılara karşı korunmaktadır	
CARDIO-2 BUS	
CARDIO uygulamalarında BUS RS-485 üzerinde SECANT PROPRIETARY PROTOCOL u kullanılmaktadır	
CAT5 , unshielded (twisted pair)	
2 POLYSWITCH tarafından korunur	
GÜVENLİK	
Tüm girişler statik, RFI, ani gerilim yükselmesi, yıldırım a karşı TRANZORB ve low pass filter tarafından korunur.	
16 alarm zone (NO, NC, veya 2.2Kohm EOL direnç)	
Delay, instant, ins/del, interior, fire, medical, 24 hours, panic, inactive 9 farklı program	
Değişken algılama hızı 50 ila 990 ms / 10ms	
Çıkış gerilimi 12 VDC, 1AMP ile sınırlandırılmıştır. (POLYSWITCH ve TRANZORB tarafından korunur)	
1 siren çıkışı 600mA	
ÇIKIŞ RÖLELERİ (CİHAZLAR)	
35 V RMS MOV(Metal OxideVaristor) tarafından korunur	
6 A max - 28 VDC	
3 A - 240 VAC, resistive	
40 adet cihaz kontrolü	
KAPI ZİLİ	
12 VDC veya 12 VAC max. (10 mA @ 10 VDC)	
Güç EN 60742 , max. 250 VA	
OPTOCOUPLUER tarafından korunur	
DİJİTAL ANAHTAR	
16 adet dijital anahtar kullanılabilir.	
TRANZORB ve low pass filter tarafından korunur	

TELEFON ARAMA MODÜLÜ	
3/1, 3/2, 4/1, 4/2 formatlarına uygun	10 pulse/sec @ 1400 Hz
RJ45 UL onaylı	20 pulse/sec @ 2300 Hz
Varsayılan raporlama kodu olarak önceden programlanabilir	
Alarm izleme merkezi için SESCOFAST 20 PPS, ADEMCO SLOW 10 PPS PROTOKOLLERİ kullanır	
Ayrıca dokunmatik ekrandan her an için programlanabilir	
Telefondan üç kere yanlış şifre girişi olduğunda hattı otomatik olarak keser. (2 POLYSWITCH ve SIDACTOR tarafından korunur)	
AYDINLATMALAR	
160 bölge (160 x 500 watt= 80.000 watt) kontrol	
ISITMA KONTROL	
Built-in kombi kontrol, klima kontrol (soğutma, fan, auxiliary)	
ENERZONE ve RCS(ZNCR) ile uyumludur.	
KABLolar	
aydınlatma ve prizler de standart 220 V kablo, dedektörler de 2x4 zayıf akım kablosu kullanılır.	
Ana ünite ile dokunmatik ekran arasında CAT5 kablo kullanılır.	
KODLAR	
8 adet kullanıcı, 1 adet panik, 1adet kolay çıkış kodu vardır.	
AĞIRLIK	
Paketli ağırlığı 7kg	
EBATLAR	
Dokunmatik ekran	203,2 x 135,7 x 50,8 mm
Ana ünite	265 x 457,2 x 79 mm